После подключение приставки к телевизору и в сеть (не забывайте подключить телевизионный кабель к приставке), на экране появится табличка

Начальная установка			
Язык меню	۲	Русский	►
Страна		Россия	
Тип канала		Bce	
Диапазон поиска		DVB-C	
Автопоиск			
ЕХІТ Выход		~	\$

На пульте нажимаем кнопку «Меню»

Появится настройки пункта меню

И	зображение	
Формат экрана	- 16:9 Полный	
Разрешение экрана	1080p	
ТВ формат	PAL	
Настройки меню		
Настройки дисплея		
ЕХІТ Выход	ок Подтвердить	Ô



Требуется нажать на правую стрелку пока не выделится значок

Откроется пункт меню «поиск»

	Ð 🕘		
	Поиск		
Диапазон поиска		DVB-C	
Тип канала		Bce	
Автопоиск			
Ручной поиск			
Полное сканирование			
Ехт Выход	ок Подтв	ердить	♦

Диапазон поиска выставить «DVB-C»

Тип каналов «BCE»

Переходим на строчку «Полное сканирование»

Ручной поиск		
Полное сканирование	▶	
ехіт Выход	ок Подтвердить	\diamond

И нажимаем кнопку «ОК» на пульте

Если появится такая табличка

І Іолное ска	анирование
Start Frequency(MHz)	115.0
End Frequency(MHz)	858.0
Symbol Rate(KS/s)	Авто
QAM	Авто
Старт	Нажать ОК

Выставляем как на картинки значение (обычно они по умолчанию стоят)

Переходим на строчку «Старт» и нажимаем кнопку «ОК» на пульте

Начнется процедура поиска каналов

		DARC	Search		
(1 / 1)		(46 / 94) 47	4.0 / Auto/Auto		
ТВ ка	налы		Радис	каналы	
3 002 POC	сия-1				
4 003 MAT	ТЧ!				
5 004 HTE	3				
6 009 OTF					
7 005 ПЯТ	ГЫЙ КАНАЛ				
8 006 POC	ссия-к				
Уровень 💳		50%	Качество 💳		37%
выполнен 🚪					47%

После окончание включится канал, если эта не произошло нажимаем кнопку «EXIT» пока не пропадут все таблички.

Поздравляю теперь можете смотреть каналы.

!!!! внимание если у вас отсутствует в списке 3-ий пакет каналов нужно произвести поиск в ручном режиме

Переходим в поиск каналов, аналогично иструкции выше

	Поиск		
Диапазон поиска		DVB-C	
Тип канала		Bce	
Автопоиск			
Ручной поиск	>		
Полное сканирование			

Но уже встаем на строчку «Ручной поиск» и нажимаем «ОК» на пульте

Появищемся табличке выставляем данные как на фото

	Ручной пои	1СК	
Частота (МГц)		514. <u>0</u>	
Symbol Rate(KS/s)		Авто	
QAM		Авто	
Nit Search	4	Выключить	•
Старт		Нажать ОК	
/ровень			⊃ 50%
(ачество			⊃ 37%

Переходим в строчку «Старт» и нажимаем «ОК» на кнопке пульта

После этого приставка добавит недостающие каналы, после завершение поиска так же нажимаем кнопку «EXIT» несколько раз до закрытие всех окон.